Монетные и жетонные автоматы для 1-3 душей SLZA 01LM, SLZA 01LMZ





SLZA 01LM




SLZA 01LMZ


Характеристики




- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- выбор душа пользователем
- перед вставкой монеты или жетона пользователь нажимает кнопку и этим образом выбирает душ, на дисплее покажется номер душа
- прямое управление
- после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в течении нескольких секунд, чтобы указать выбранный душ
- после установленной задержки автомат запускает воду для оплаченного времени
- 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- индекс Z монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, настройка стоимости времени, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- материал AISI 304
- возможно производить из AISI 316L по запросу
- матовая поверхнось


Схема включения и монтажа





SLZA 01LM





SLZA 01LMZ

Технические данные

Размер отверстия в стене для варианты с индексом Z Питающее напряжение Потребляемая мощность

Типы монет

Настройка срока задержки включения Настройка времени для оплаченных 5 CZK 335 х 200 х 125 мм 24 В пост.

26 BT

(зависит от количества душей) 5, 10, 20 и 50 CZK,

1 и 2 EUR, металлический жетон

0 - 255 сек., стандартно 30 сек.

0 - 255 сек., стандартно 30 сек.

Монетные и жетонные автоматы

Спецификация поставки

SLZA 01LM - арт. № 88015 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)

SLZA 01LMZ - арт. № 88016 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

Необходимые принадлежности




SLZA 20 8	8200	Управление душем без пьезо кнопки - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
-----------	------	--



SLZA 20H 88205	Управление душем без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
----------------	--





SLZA 21 88210	Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
---------------	--



SLZA 21H 88215	Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
----------------	--



SLZA 21T	88216	Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
----------	-------	--

Рекомендуемые принадлежности

SLZA 50 арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов SLZ 01Y арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей **SLZ 01Z** арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей **SLZ 04Y** арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей **SLZ 04Z** арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей SLZ 04X арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей **SLD 05** арт. № 07050 пульт дистанционного управления для настройки параметров арт. № 06030 антивандальная душевая головка **SLA 03 SLA 39** арт. № 06390 антивандальная душевая головка **SLA 40** арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива